

# Punjač Baterije Alternatorski

## ECO-ALT-PUNJ



### Model

EF-FC-301-1

### Neto težina

4,9 lb (2,2 kg)

### Dimenzije (Š × D × V)

242×194×35 mm

### Wi-Fi

Frekvencija: 2412MHz-2472MHz

Maksimalna izlazna snaga: < 20dBm

### Bluetooth

Frekvencija: 2402MHz-2480MHz

Maksimalna izlazna snaga: < 10dBm

### Režim punjenja

Ulaz: 11V-35V, 76A Maks.

Izlaz: 40V-60V, 800V Maks.

### Režim održavanja baterije

Ulaz: 40V-60V, 3A Maks.

Izlaz: 13.8V/27.6V, 100V Maks.

### Reverse Charging Mode

Ulaz: 40V-60V, 21A Maks.

Izlaz: 13.8V/27.6V, 800V Maks.

### Nazivna struja osigurača

125A

### Vrsta zaštite

Zaštita od obrnutog polariteta

Zaštita od prekomerne struje

Zaštita od kratkog spoja

Zaštita od prenapona

Zaštita od podnapona